#### GSM-модуль инструкция по установке ПО

Управление GSM-модулем осуществляется через Личный кабинет ENTERCAM или Мобильное приложение «Умный шлагбаум» на устройствах iOS или Android.

Личный кабинет находится по адресу <u>https://lk.entercam.ru/client</u>.



Для получения логина и пароля от Личного кабинета обратитесь к своему менеджеру или дилеру, поставляющему оборудование ENTERCAM.

Перед использованием GSM-модуля необходимо настроить его в Личном кабинете ENTERCAM.

# Настройка GSM-модуля в Личном кабинете ENTERCAM

Для настройки модуля перейдите с главной страницы в раздел «Шлагбаумы».

0	>											(Q) (A	цмин) Владелец	~
и. ж			<b>ПОСЛЕДНИЙ ВХОД</b> 12 Дек 2023 10:32:02		термина. 2	ЛЫ перейти в раздел 🗲		читыват L	<b>ЕЛИ</b> Прейти в разу	шлагь. 10	аумы паязаны а раздал. ≯			
*) ©			22 22 <sup>m</sup>		сотрудни 146	ИКИ ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ 🗧		тделы L <b>9</b>	epsèth e pass	номер. 165	н машин Параана аладал ≯			
	Онлайн-ж	курнал посещений	Офис 35 Производство 3									ne	РЕЙТИ В РАЗДЕЛ	>
12	Фото	Дата	ФИ0	Отдел	Тип устройства	Устройство	Событие	Причина	Значение	Температура пропуска	Тип пропуска	Номер Машины	Направление	٥
-	19 A.	12 Дек 2023 10:32:02	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	Modzi	Шпагбаум	Офис	Vonex				Открыто шлагбаумом	-	Въезд	
4	12	12 Дек 2023 10:21:10	These in the second	Спорт школа	Шпагбаум	Офис Казанская	Vcnex	-		-	Открыто из приложения		Въязд	
2	100	12 Дек 2023 10:15:15	Territory Instance	Modzi	Шлагбаум	Digwo	Ycnex				Открыто шлагбаумом	1.000	Выезд	
£	15	12 Дек 2023 10:14:18	in a construction of the second	uac	Шпагбаум	Офис Казанская	Ycnex	~	-	-	Открыто из приложения		Въезд	
9	100	12 Дек 2023 10:05:23	1	гости	Шпагбаум	Офис Казанская	Venex				Открыто шлагбаумом	1000	Въезд	
_	15	12 Дек 2023 10:03:08	and the second second	unc	Шпагбаум	Офис Казанская	Vcnex	-	-	-	Открыто шлагбаумом	-	Выезд	
EC	100	12 Дек 2023 10:00:07	Inches Manhaeur	unc	Шпагбаум	Офис Казанская	Venex				Открыто шлагбаумом	11000	Въезд	
	100.0	12 Дек 2023 09:53:14	Interneting Support	uac	Шпагбаум	Офис Казанская	Venex	-	-	-	Открыто шлагбаумом	(CONTRACT)	Выезд	
	100	12 Дек 2023 09:39:34	Theorem Constitution	HR	Шпагбаум	Odvic	Venex				Открыто из приложения		Выезд	
¢	12	12 Дек 2023 09:39:33	(house first house	HR	Шлагбаум	Oque	Yonex	-	-	-	Открыто из приложения		Выезд	
0		12 Дек 2023 09:39:32	-	HR	Шпагбаум	Ogwc	Venex	-			Открыто из приложения		Вьезд	
0	199	12 Дек 2023 09:36:23	100.000	designCards	Шлагбаум	Офис Казанская	Venex	-	-		Открыто шлагбаумом		Вьезд	

## В раздел можно перейти из бокового меню или через плитки виджетов на главном экране.

ск	Активность	-						
ззвание / Серийный номе	Не важно 🗸 🔍 Понск	🛙 Очистить фильтры						
								Общее количество шлагбаун
Активность 11	UUID	Активен до 11	Название 11	Серийный Номер 💵	Ответственный 11	Дата изменения 🕮	Всети	0
АКТИВНО 1	01HE7DJBJKN2HFPHDZEWRX0QP9	Нет данных	GSM-модуль	2211-0041	Отсутствует	28 Hox 2023 11:33:57	Да	0 i r 0 🛛
10.000	1.0000000000000000000000000000000000000		1000	10000				OiroE
		1.00	100100-0010	10000	10000		.81	0 i r 0 12
	10.0702111100	1000	10.000	10000	1000		101	0 2
	ALC: NO PERSONNEL	Provide la Print	Territoria (	1011001	19194	10401010	10.	0 i r 0 2
	1000-001-001-0000	10 Section	Name a real or other	1000.000	Contractory of Contractory	100.000	100	9 B
	in an ann	Contractory of	for some of the second	Stational Votes	Concession of the local division of the loca	And Street and	100	0 B
	and all series	(descent)	insurant.	in the second se	in the second second	-	100	0 2
10.000		-	instance, a signation	-	10000		100	0 B
		10000000					1000	0.10

В разделе «Шлагбаумы» отображаются все ваши GSM-модули и программно-аппаратные комплексы «Умный шлагбаум».

Для настройки GSM-модуля требуется перевести устройство в режим «АКТИВНО». Затем нужно перейти в раздел «Редактирование устройства», чтобы персонализировать модуль.

азвание устройства	Адрес		
GSM-модуль	Адрес		
гветственный	Телефон о	тветственного	
Ответственный	+_()_		
елефон шлагбаума			
+_()			
одержание HTTP Header'a Authorization	URL Автор	изации	
Bearer RW50ZXJjYW06MTIzNDUASDFDAS2			
уведомления			
УВЕДОМЛЕНИЯ Выбрать ответсвенного Не выбрано	<b>~</b>		
УВЕДОМЛЕНИЯ Выбрать ответсвенного Не выбрано	~	Общее количество ответсв	енных: 1
УВЕДОМЛЕНИЯ Выбрать ответсвенного Не выбрано Подключение к боту ФИО	✓ Телефон	Общее количество ответсв Дата создания	енных: 1
УВЕДОМЛЕНИЯ Выбрать ответсвенного Не выбрано Подключение к боту ФИО	✓ Телефон	Общее количество ответсв Дата создания	енных: 1 Ф
уведомления Выбрать ответсвенного Не выбрано Подключение к боту ФИО	✓ Телефон	Общее количество ответсв Дата создания	енных: 1 \$ С
УВЕДОМЛЕНИЯ Выбрать ответсвенного Не выбрано Подключение к боту ФИО	Телефон	Общее количество ответсв Дата создания	енных: 1 Ф

Для использования модуля задайте уникальное Название устройства, а также заполните поля Адрес, Ответственный, Телефон ответственного и Телефон шлагбаума.

# Для работы устройства необходимо настроить раздел «Уровни доступа».

	entercAm	<		
Посети	тели	Отдель	ы и сотрудники Гости	Специальные номера
14	Уровни доступа			
*			<b>•</b>	Устройства
20			20	Выберите Уровень доступа для редактирования
~		a		
Pecypo	специальные номера		20	
	Помещения		6 2	
12			2 2	
Ū			6 2	
2			6 2	
i.			6 2	
•0		ния	6 2	
EZ		всегда	6 2	
Журна	лы			
*				

Время и дни проезда настраиваются отдельно для каждой группы пользователей. Например, для Группы пользователей № 1 проезд будет открыт с 8 до 21 часа с понедельника по среду.

Уровни доступа	Отделы и сотрудники Гости	Специальные номера	
Уровни доступа	1 🗉	Устройства	Правила Пропуска
10000-0000	6 B	✓ Терминалы (1)	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1000	20	9	
100.000	6 2	ч Шлагбаумы (3)	9 11 2 11 2
Transmission (	C ð	GSM-модуль	C6 🗹
100	6 2	00.00-23:59	Описание
Офис 🛛 🔁	C 0	Belleve	NH, BT, CR, VT, NT, CB, BC : 00:00-23:59
to inside	C ð	9	
1000 C	6 2		
-	C 8		
Not service and	6 2		

#### Создание Уровня доступа:

- Нажмите на «+» в столбце Уровень доступа.
   В открывшемся окне укажите все необходимые данные.
- 2. Выберите созданный Уровень доступа.
- В появившемся столбце Устройства нажмите на «+»
- и добавьте новое Устройство из списка доступных.
- 3. Выберите добавленное Устройство и задайте Правила пропуска для данного модуля.

Для занесения в базу данных пользователей, использующих данный модуль, перейдите в раздел «Отделы и сотрудники» через боковое меню или виджет «Сотрудники» на главном экране.

Decer	entercAm	<										<b>(2)</b>	Админ) Владелец	~
K.	Уроени доступа		последний вход 12 Дек 2023 16:08:21		терм	иналы		счить	ВАТЕЛИ	шл. 10	гбаумы			
*	Отделы и сотрудники		ФИО			ПЕРЕЙТИ В РАЗЈ	асл >	7	перейти в	PARATEN >	перейти в раздел 🔸			
20	Гости				СОТР	удники		отдел	ы	ном	ера машин			
۲	Специальные номера	/			14	<b>б</b> перейти в разу	дал >	19		рладел > <b>16</b>	1 <b>5</b> перейти в раздел >			
Pecypo	Помещения	посещений	Офис 30 Производство 3									п	ЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	•
	СКУД Контроллеры	Дата	ФИО	Отдел	Тип устройства	Устройство	Событие	Причина	Значение	Температура пропуска	Тип пропуска	Номер Машины	Направление	٥
	Терниналы	× 2023 16:08:21	Theorem Sheet Street et al.		1000		1000				frank and have	Rectified.	- Sec.	
		× 2023 16:06:45	terrare descent		the state of	-	10000				-		in the second se	
ψı	Считыватели	× 2023 16:03:19		(managed)	10000	(manager, )							1000	
í.	Шлагбауны	× 2023 15:58:57			10000	100						1000	1000	
Ð	Лицензии	× 2023 15:55:37	Section for Physics		10.755		1000				The sectors.		10.00	
68	Зоны доступа	× 2023 15:49:20	Concernance of the Concernance		10.000		1000						1000	
Журна	лы	× 2023 15:39:05	house income in the second		1000	( and the second	1000				ingenerating and	-	iner,	
4	Посещения	× 2023 15:35:41	-		-	-						-	-	
	×	× 2023 15:33:52	10000000000	-	100.000	()	-						1000	
0	Тех. поддержка	× 2023 15:33:34	Charles Charles		10.752		100				The second		10.00	
÷.	000 "Карты и системы" - I	<sup>(0</sup> x 2023 15:25:19	International International		10.000		1000				The local sectors in		1000	
	*7 (499) 705-41-10	× 2023 15:25:14	in the second second second		in the second second	a second second	in the second se				The second se	-	in the second second	

Для создания группы сотрудников в Корневом отделе нажмите на «+». Присвойте Имя созданной группе. Добавление пользователей в группу происходит через кнопку «Добавить сотрудника».

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ		
ФИО		
ФИО		
Телефон	Email	
Телефон	Email	
Пароль для мобильного приложения	Пароль для мобильного приложени	я (повтор
Пароль	🔇 Пароль (повтор)	8
Отдел	Уровень Доступа	
Engineers 3		

В окне необходимо указать ФИО пользователя, телефон (для последующей авторизации в приложении «Умный шлагбаум»), выбрать созданный отдел и задать уровень доступа для данного сотрудника. После заполнения всей информации, необходимо нажать кнопку **«Сохранить»**.

### Установка Мобильного приложения Умный шлагбаум на телефон

Приложение Умный шлагбаум подходит для устройств на iOS и Android.

Также приложение доступно для CarPlay.

Скачать приложение Умный шлагбаум:









GooglePlay AppStore

Huawei AppGallery RuStore

Для авторизации в приложении Умный шлагбаум необходимо ввести номер телефона, указанный в Личном кабинете и затем следовать инструкциям на экране.

Отмена Авторизация	
Код авторизации Васила последние 4 цифры Состато 1953 - 24-66 постато 1 Состато 1954 - 24-66 постато 1 Состато 1 Со	Авторизация Телефон Введите телефон Отправить
	Сарана Сарана Телефон Е-mail

1. Для авторизации в приложении Умный шлагбаум необходимо ввести номер телефона, указанный в Личном кабинете и затем следовать инструкциям на экране.

2. Для подтверждения авторизации требуется ввести последние 4 цифры входящего номера.



3. На главном экране приложения отображаются все устройства, доступные для данного пользователя. Если номер пользователя зарегистрирован в нескольких Личных кабинетах — например, в офисе компании и в личном загородном доме, — то в приложении будут отображаться устройства из обоих кабинетов.

4. Во вкладке «История» отображаются все действия пользователя с устройствами, например, дата и время проезда.



5. В приложении можно создавать гостевые ссылки для разового использования устройства.

6. Во вкладке «Гости» необходимо нажать кнопку «Добавить гостя», ввести ФИО или другую информацию, необходимую для дальнейшей идентификации.

7. В открывшемся окне нужно выбрать вариант доступа «По ссылке». После этого можно задать срок действия пропуска и выбрать устройство, к которому у данного гостя будет доступ.



После сохранения всех настроек можно скопировать ссылку на пропуск в буфер обмена или поделиться ею в мессенджерах.